

数据技术设备电涌保护器选型指引

数据技术设备接口

基本保护设备	LPZ 0 2
组合保护设备	LPZ 0 3
精密保护设备	LPZ 1 3

情况 请选择匹配的网络系统	基本保护设备		精密保护设备																																																																																																															
	组合保护设备																																																																																																																	
安装位置 A 在带有外部通讯线路的服务器上	安装位置 B 在集线器/交换机	安装位置 C 安装在终端设备前端 (终端/个人电脑)																																																																																																																
星形拓扑 例如10BaseT、100BaseT	<p>RJ45S-E100/4-B</p> <p>RJ45S-E100/4-C</p> <p>SC-TELE/4-C-G</p>	<p>RJ45S-ATM/8-F</p>	<p>RJ45S-ATM/8-F</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>接口标识 电信</th> <th>典型数据 传输率</th> <th>信号 电平</th> <th>保护设备 型号</th> <th>连接技术</th> <th>受保护芯线</th> <th>安装/说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">以太网 10/100 BaseTCat5</td> <td rowspan="3"><100 Mbit/s</td> <td rowspan="3"><6 V</td> <td>RJ45S-E100/4-B</td> <td>RJ45</td> <td>4</td> <td>插接式安装</td> </tr> <tr> <td>RJ45S-E100/4-C</td> <td>RJ45</td> <td>4</td> <td>插接式安装</td> </tr> <tr> <td>RJ45S-E100/4-F</td> <td>RJ45</td> <td>4</td> <td>插接式安装</td> </tr> <tr> <td>以太网 Giganet/ATM VG-AnyLAN Cat.5</td> <td>< 155 Mbit/s</td> <td><6 V</td> <td>RJ45S-ATM/8-F</td> <td>RJ45</td> <td>8</td> <td>插接式安装</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">以太网 10Base2 廉价局域网</td> <td rowspan="3">10 Mbit/s</td> <td rowspan="3">5 V</td> <td>KoaxB-E2/FF-B</td> <td>BNC</td> <td>1</td> <td>插接式安装</td> </tr> <tr> <td>KoaxB-E2/MF-C</td> <td>BNC</td> <td>1</td> <td>插接式安装</td> </tr> <tr> <td>KoaxB-E2/MF-F</td> <td>BNC</td> <td>1</td> <td>插接式安装</td> </tr> <tr> <td>SD15-E</td> <td>Sub-D 15 线</td> <td>15</td> <td>插接式安装</td> </tr> <tr> <td>KoaxN-E5/MF-C</td> <td>N</td> <td>1</td> <td>插接式安装</td> </tr> <tr> <td>SD15-E</td> <td>Sub-D 15</td> <td>15</td> <td>插接式安装</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">令牌网4/16/100</td> <td rowspan="3">100 Mbit/s</td> <td rowspan="3">5 V</td> <td>TKS-B</td> <td>无螺钉接线</td> <td>2</td> <td>35mm U 型导轨</td> </tr> <tr> <td>RJ45S-ATM/8-F</td> <td>RJ45</td> <td>8</td> <td>插接式安装</td> </tr> <tr> <td>SD09-T</td> <td>Sub-D 9</td> <td>9</td> <td>插接式安装</td> </tr> <tr> <td>ASP-V11EI/4</td> <td>Sub-D</td> <td>4</td> <td>插接式安装</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RS 232 (V.24)</td> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3">12 V</td> <td>TKS-B</td> <td>无螺钉接线</td> <td>2</td> <td>35mm U 型导轨</td> </tr> <tr> <td>FRD 24 HF</td> <td>无螺钉接线</td> <td>2</td> <td>35mm U 型导轨</td> </tr> <tr> <td>LSA-B-Mag</td> <td>LSA-Plus</td> <td>20</td> <td>与LSA-A 接线板连接</td> </tr> <tr> <td>LSA-BF-24</td> <td>LSA-Plus</td> <td>2</td> <td>与LSA-T 接线板和 LSA 接地接线板连接</td> </tr> <tr> <td>SD09-V24/9</td> <td>Sub-D 9</td> <td>9</td> <td>插接式安装</td> </tr> <tr> <td>SD15-V24/15</td> <td>Sub-D 15 线</td> <td>15</td> <td>插接式安装</td> </tr> <tr> <td>SD25-V24/25</td> <td>Sub-D 25 线</td> <td>25</td> <td>插接式安装</td> </tr> <tr> <td>ASP-V24T/4</td> <td>无螺钉接线</td> <td>4</td> <td>35mm U 型导轨</td> </tr> </tbody> </table>	接口标识 电信	典型数据 传输率	信号 电平	保护设备 型号	连接技术	受保护芯线	安装/说明	以太网 10/100 BaseTCat5	<100 Mbit/s	<6 V	RJ45S-E100/4-B	RJ45	4	插接式安装	RJ45S-E100/4-C	RJ45	4	插接式安装	RJ45S-E100/4-F	RJ45	4	插接式安装	以太网 Giganet/ATM VG-AnyLAN Cat.5	< 155 Mbit/s	<6 V	RJ45S-ATM/8-F	RJ45	8	插接式安装	以太网 10Base2 廉价局域网	10 Mbit/s	5 V	KoaxB-E2/FF-B	BNC	1	插接式安装	KoaxB-E2/MF-C	BNC	1	插接式安装	KoaxB-E2/MF-F	BNC	1	插接式安装	SD15-E	Sub-D 15 线	15	插接式安装	KoaxN-E5/MF-C	N	1	插接式安装	SD15-E	Sub-D 15	15	插接式安装	令牌网4/16/100	100 Mbit/s	5 V	TKS-B	无螺钉接线	2	35mm U 型导轨	RJ45S-ATM/8-F	RJ45	8	插接式安装	SD09-T	Sub-D 9	9	插接式安装	ASP-V11EI/4	Sub-D	4	插接式安装	RS 232 (V.24)		12 V	TKS-B	无螺钉接线	2	35mm U 型导轨	FRD 24 HF	无螺钉接线	2	35mm U 型导轨	LSA-B-Mag	LSA-Plus	20	与LSA-A 接线板连接	LSA-BF-24	LSA-Plus	2	与LSA-T 接线板和 LSA 接地接线板连接	SD09-V24/9	Sub-D 9	9	插接式安装	SD15-V24/15	Sub-D 15 线	15	插接式安装	SD25-V24/25	Sub-D 25 线	25	插接式安装	ASP-V24T/4	无螺钉接线	4	35mm U 型导轨
接口标识 电信	典型数据 传输率	信号 电平	保护设备 型号	连接技术	受保护芯线	安装/说明																																																																																																												
以太网 10/100 BaseTCat5	<100 Mbit/s	<6 V	RJ45S-E100/4-B	RJ45	4	插接式安装																																																																																																												
			RJ45S-E100/4-C	RJ45	4	插接式安装																																																																																																												
			RJ45S-E100/4-F	RJ45	4	插接式安装																																																																																																												
以太网 Giganet/ATM VG-AnyLAN Cat.5	< 155 Mbit/s	<6 V	RJ45S-ATM/8-F	RJ45	8	插接式安装																																																																																																												
以太网 10Base2 廉价局域网	10 Mbit/s	5 V	KoaxB-E2/FF-B	BNC	1	插接式安装																																																																																																												
			KoaxB-E2/MF-C	BNC	1	插接式安装																																																																																																												
			KoaxB-E2/MF-F	BNC	1	插接式安装																																																																																																												
SD15-E	Sub-D 15 线	15	插接式安装																																																																																																															
KoaxN-E5/MF-C	N	1	插接式安装																																																																																																															
SD15-E	Sub-D 15	15	插接式安装																																																																																																															
令牌网4/16/100	100 Mbit/s	5 V	TKS-B	无螺钉接线	2	35mm U 型导轨																																																																																																												
			RJ45S-ATM/8-F	RJ45	8	插接式安装																																																																																																												
			SD09-T	Sub-D 9	9	插接式安装																																																																																																												
ASP-V11EI/4	Sub-D	4	插接式安装																																																																																																															
RS 232 (V.24)		12 V	TKS-B	无螺钉接线	2	35mm U 型导轨																																																																																																												
			FRD 24 HF	无螺钉接线	2	35mm U 型导轨																																																																																																												
			LSA-B-Mag	LSA-Plus	20	与LSA-A 接线板连接																																																																																																												
LSA-BF-24	LSA-Plus	2	与LSA-T 接线板和 LSA 接地接线板连接																																																																																																															
SD09-V24/9	Sub-D 9	9	插接式安装																																																																																																															
SD15-V24/15	Sub-D 15 线	15	插接式安装																																																																																																															
SD25-V24/25	Sub-D 25 线	25	插接式安装																																																																																																															
ASP-V24T/4	无螺钉接线	4	35mm U 型导轨																																																																																																															
总线拓扑 例如10Base2、10Base5	<p>KoaxB-E2/FF-B 用于10Base2</p> <p>KoaxB-E2/MF-C 用于10Base2</p> <p>KoaxN-E5/MF-C 用于10Base5</p> <p>SC-Tele/4-C-G</p>	无	<p>KoaxB-E2/MF-F 用于10Base2</p>																																																																																																															
环形拓扑 例如令牌网	<p>RJ45S-E100/4-B</p> <p>KoaxB-E2/FF-B 用于10Base2</p> <p>RJ45S-E100/4-C</p> <p>KoaxB-E2/MF-C 用于10Base2</p> <p>KoaxN-E5/MF-C 用于10Base5</p> <p>SC-Tele/4-C-G</p>	无	<p>RJ45S-ATM/8-F</p> <p>KoaxB-E2/MF-F 用于10Base2</p>																																																																																																															

通信线防雷器